

## ATL-S-55 ASTRONOMİK ZAMAN RÖLESİ

Astronomik Zaman Rölesi, fotosel veya başka dış sensörlerden bağımsız olarak coğrafi koordinatlara bağlı olarak güneşin doğuşunu ve batışını hesaplayıp ilgili lambaları yakıp söndüren özel bir cihazdır.

Kullanım Alanları; Bulvar, cadde, sokak, park / bahçelere ait aydınlatma sistemleri, Tabela, Reklam ve Billboard Panolarına ait aydınlatma sistemleri, Bankalar, Oteller, Alışveriş merkezleri, Mağazalara ait iç ve dış aydınlatma sistemleri.



- HATASIZ ŞEKİLDE GÜNEŞİN DOĞMA VE BATMA ZAMANINI HESAPLAYARAK ENERJİ TASARRUFU SAĞLAR
- KOORDİNAT VEYA ŞEHİR PLAKA KODU GİREREK PROGRAMLAMA İLE KULLANICI DOSTU ARAYÜZ
- ENERJİDEN BAĞIMSIZ DÂHİLİ PİL SEÇENEĞİ İLE ELEKTRİK OLMADAN DA PROGRAMLAMA VE KULLANMA İMKÂNI.
- YAZ VE KIŞ ZAMAN DİLİMİNE OTOMATİK GEÇİŞ SAĞLAR.
- GÜNEŞ DOĞMA VE BATMA ZAMANLARI EKRAN DA GÖRÜNTÜLENMEKTEDİR.
- +/- 99 DAKİKA GÜNEŞ DOĞMA VE BATMA SÜRELERİNİ ÖTELEME.
- HAFTANIN HER GÜNÜ İÇİN AYRI, AYRI PROĞRAMLAYACAĞINIZ DÖRT AYRI PROĞRAM ALTERNATİFİ.
- 2 ADET 10A / 250 V AC KONTAK, KANTAKLARIN HER BİRİ FARKLI, FARKLI KONTROL EDİLMEKTEDİR. KONTAKLARIN EL İLE AÇILIP / KAPANMASI.
- ELEKTRONİK ELEKTRİK SAYAÇLARI İLE ALAKALI ŞARTNAMEDE BELİRTİLDİĞİ GİBİ SİSTEM SAATİNİ BESLEYEN PİL İLE SİSTEMİ BESLEYEN PİL AYRIDIR. 2 AYRI PİL BULUNMAKTADIR.
- RAYA VE CİVATA İLE MONTAJ İMKÂNI.
- TS EN 62054-21, TS EN 60730-2-7 VE TS 7425 EN 60730-1 EMC STANDARTLARINA UYGUN.
- 0,5 SN / GÜN HASSASİYETİ.
- İSTEK DOĞRULTUSUNDA AYARLANARAK YOLLANAN ÖZEL MENÜ VE GÜNEŞ DOĞMA – BATMA VAKİTLERİ

## Teknik Özellikler

### ATL-S-55 Astronomik Zaman Rölesi

- Besleme; 230 VAC (-10% / +15%) 50/60 Hz
- Çıkış kontak; 2 adet 16(10)A / 250VAC
- Zaman hassasiyeti; 0,5 sn / Gün
- Sistem pil ömrü 10 sene
- Saat pil ömrü 10 sene
- Süper Kapasite ile daha uzun ömürlü saat pil destek ünitesi
- Yeşil ekran arkası aydınlatma ışığı
- Haftanın her günü ayrı, ayrı programlayabileceğimiz 4 ayrı program hafızası
- Türkçe ve kolay anlaşılır kullanıcı dostu ara yüz
- Bütünleşik dâhili EEPROM
- Günlük olarak otomatik güncellenen güneş doğma batma zamanı
- Çıkış kontakları ister otomatik ister programlanabilir ister el ile kontrol edilebilir
- Raya ve Vida montaj

